

دیتالاگر پی جی پارس جهت قرائت و نمونه گیری و ذخیره و رسم نمودار آیتیم هایی همچون ولتاژ DC ، ولتاژ AC ، ولتاژ هافسل ، دمای محیط ، رطوبت خاک و رطوبت محیط

## مشخصات فنی دیتالاگر

قابلیت اندازه گیری ولتاژ مستقیم (DC) ولت ۰.۰۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰ با دقت ۰.۱ ولت  
قابلیت اندازه گیری ولتاژ متناوب (AC) ولت ۰.۰۰۱ تا ۰.۰۰۱ با دقت ۰.۱ ولت  
قابلیت اندازه گیری جریان مستقیم (DC) آمپر ۰.۰۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰ با دقت ۰.۱ آمپر  
قابلیت اندازه گیری ولتاژ متناوب از ولت ۰ تا ۱۰۰ با دقت ۰.۰۰۱ ولت  
قابلیت اندازه گیری رطوبت محیط (هوا و خاک) ۰-۹۰٪ با دقت ۰.۵٪  
قابلیت اندازه گیری دمای محیط ۴۰- تا ۱۰۰+ با دقت ۰.۵٪  
با امپدانس ورودی بیش از ۱ گیگا اهم

نمونه برداری از مقادیر حداقل سرعت 1Khz  
ثبت داده ها با سرعت ۱۰۰۰ نمونه در ثانیه (۱۰ میلی ثانیه)  
مجهز به تغذیه باطری قابل شارژ و آداپتور متناوب خارجی

دارای IP65

دارای حافظه داخلی ۸ مگابایت

دارای پورت خروجی اطلاعات USB/RS485

دارای GPS داخلی با قابلیت سنکرون شدن با اینترنت

دارای وزن کم و قابلیت حمل آسان

دارای نرم افزار داخلی جهت تحلیل داده های دریافتی و استخراج و ثبت آنها

قابلیت محاسبه و نمایش instant off

قابلیت نرم افزاری استخراج اطلاعات در قالب Excel

قابلیت نرم افزاری ترسیم نمودارهای اطلاعاتی

قابلیت نرم افزاری ترسیم خطوط لوله بر اساس GPS

قابلیت قرائت و تنظیم در لحظه از طریق نمایش رنگی لمسی

قابلیت ارائه GIS

## تجهیزات همراه دستگاه

مجهز به شارژر داخلی

مجهز به هافسل پرتابل مس / سولفات مس

کابل های رابط و اتصالات مربوطه

کابل های اتصال به PC

نرم افزار نمایش و تحلیل داده ها

دفترچه راهنما

کیف ضد آب

## تاییدیه

تاییدیه IP از آزمایشگاه مرجع

تاییدیه عملکرد دمایی ۸۰ درجه سانتی گراد از آزمایشگاه مرجع



Headquarter:  
No. 9 - Sanatgar Dead-end  
Sanat Street, Simin Dasht Industrial Town,  
Fardis, Alborz Province



2827320365020001

دفتر مرکزی: استان البرز . شهرستان فردیس بخش مرکزی  
شهر فردیس . شهرک صنعتی سیمین دشت . خیابان صنعت  
بن بست صنعتگر . پلاک ۹ کد پستی: ۳۱۶۵۹۴۳۷۸۴

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۶۵۶۲

+۹۸(۰۲۶)۳۶۶۴۰۷۴۲

www.pgpar.com

info@pgpar.com

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۹۶۲

+۹۸(۰۲۱) ۶۶۷۵۸۹۶۱